

GULVVARME

Datablad

Wavin Sentio

Utvidelsesmodul, 8 krets




wavin

orbia 

Produktinformasjon

Wavin Sentio-utvidelsesmodulen kobles til Sentio styreenheten for å gi mulighet for 8 ekstra soner, noe som øker den totale systemkapasiteten til 16 soner.

Utvidelsesmodulen festes til hovedstyringsenheten for å muliggjøre en pen installasjon, og de nødvendige kabeltilkoblingene er inkludert i esken.



Produktdata

Varenummer	4063800
Strømforsyning	20–25 V DC, vanligvis 24 V DC (via ROXi-bussen)
Maks. forbrug	20 mA maks., 2 mA standby
Mål	90 x 110 x 54 mm
Vekt	220 g
Beskyttelsesklasse	IP 31 (EN 60529)
Mekanisk motstand	IK 07 (EN 50102)
Driftstemperatur	0 - 40 °C, innendørs, ikke-kondenserende
I henhold til	EN 62368-1:2014, EN 60730-1:2011, EN 55032:2012, EN 55024:2010 / A1:2015, EN 50581:2012, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU

Utganger

RS485 (ROXi-bus) terminal + RJ45	24 V DC / 1,5 A (strøm i alle busser)
Telestat-utganger	24 V DC / maks. 300mA eller relé 24 V maks. 50 mA



Wavin er en del av Orbia, en samling selskaper som jobber sammen for å håndtere noen av verdens mest komplekse utfordringer. Vi er bundet av et felles mål:
To Advance Life Around the World.

Wavin B.V. Karihaugveien 89 | 1086 Oslo | Telefon + 47 63 85 20 20
www.wavin.no | E-mail: ordre.no@wavin.com

© 2026 Wavin Wavin forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel. På grunn av kontinuerlig produktutvikling, kan de tekniske spesifikasjonene endres. Installasjonsveiledningen må følges under installasjonen.

